

C4010 FPV 720P实时航拍组件

C4010 FPV实时航拍组件安装

手机固定架安装：



1. 将支撑杆跟手机固定组件连接。



2. 手机固定组件上下拉伸可调整大小。



3. 将手机固定架套在遥控器上。



4. 将支撑杆后的锁心往后拉，同时手机固定架慢慢往上推，即可拆下手机固定架。


3. 7V直升机系列摄像头安装：



1. 将内存卡安装到摄像头上的卡槽内。



2. 将摄像头扣在电池座的扣位上，再将螺丝按顺时针旋转扭紧。



3. 将摄像头连接线的白色接口跟摄像头上的接口连接，再将摄像头连接线的红色接口跟接收板上的接口连接。



4. 将天线套扣在飞机的斜管上，然后把摄像头天线安装在天线套上。

3. 7V飞行器系列摄像头安装：



1. 将内存卡安装到摄像头上的卡槽内。




2. 将摄像头扣在电池座的扣位上，再将螺丝按顺时针旋转扭紧。




3. 将摄像头连接线的白色接口插入摄像头上的接口。



4. 再将摄像头连接线的红色接口插入下主体上的C4010接口上。



5. 将天线套插进脚架上并顺时针旋转扭紧螺丝。



6. 把摄像头上天线安装在天线套上。


7. 4V直升机系列摄像头安装:



1. 将内存卡安装到摄像头上的卡槽内。



2. 将摄像头扣在电池座的扣位上, 再将螺丝按顺时针旋转扭紧。



3. 将摄像头连接线的白色接口插入摄像头上的接口, 再将摄像头连接线的接口跟飞机上的电池插口连接。



4. 将天线套扣在飞机的斜管上, 然后把摄像头天线安装在天线套上。

7. 4V飞行器系列摄像头安装:




1. 将内存卡安装到摄像头上的卡槽内。




2. 将摄像头扣在电池座的扣位上, 再将螺丝按顺时针旋转扭紧。




3. 将摄像头连接线的白色接口插入摄像头上的接口。



4. 将摄像头连接线的接口跟飞行器上的电池插口连接。



5. 将天线套插进脚架上并顺时针旋转扭紧螺丝。



6. 把摄像头上天线安装在天线套上。

温馨提醒: 摄像头通电前需确保内存卡已安装到卡槽内, 摄像头通电后请勿取出或插入内存卡。

FPV实时传输软件下载及连接安装

下载安装软件:

苹果iOS系统请在APP STORE里面安装与实物相对应的软件“MJX FPV”。
安卓系统手机请到美嘉欣官网 (WWW. MJXRC. COM) 下载安装与实物相对应的软件“MJX FPV”。

连接说明:

连接模型电源, FPV指示灯为绿色, 大约15秒, 当红色指示灯为闪烁状态时, 进入手机“设置”选项, 将WIFI打开, 在手机WIFI搜索列表中找到“MJX FPV ****”并进行连接。直到出现“已连接”字样, 表示连接成功。退出设置选项。在手机中打开“MJX FPV”软件, 点触“MONITOR”图标进入控制界面, 进行实时影像。



打开MJX FPV软件



点触图标 MONITOR



手机屏幕出现实时影像

包装说明

产品包装配备以下物品:



3. 7V直升机系列



3. 7V飞行器系列



7. 4V飞行器/直升机系列